

COFFRET ALIMENTATION SECOURUE 12V 20A/18/B-V3

REF : ARM20A/18/B-V3



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ◆ Boîtier métallique de distribution d'alimentation secourue pour caméra de sécurité à 18 canaux avec indicateur de sortie LED individuel et clé de verrouillage
- ◆ Large entrée de tension : 180-240V AC, répond aux exigences des différentes parties pour la fluctuation du réseau électrique
- ◆ Protection contre les surcharges, les surintensités et les surtensions, capacité antistatique et anti-interférence
- ◆ Installation murale avec passages de câbles, pratique et flexible.

PACK CONTENANT

- ◆ 1 coffret d'alimentation
- ◆ 2 clés
- ◆ 18 fusibles +2 fusibles de rechange
- ◆ Vis et supports de fixation



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Plage de tension d'entrée : 180V-240V

Sorties : 12V DC 20A 240W 18 sorties

Sortie max. : 240W

Protection des sorties : 18 fusibles, max. par sortie 1.10A

Efficacité : 85%

Interrupteur d'alimentation interne ON/OFF : Oui

Indicateur de sortie LED individuel : Oui

PROTECTION / ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement : -20°C / +45°C

Humidité de fonctionnement : <90% RH

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Dimensions (LxHxP) : 333 mm x 242 mm x 78 mm

Emplacement batterie secours : Oui (Type : 12V / 7Ah)

Poids : 1,90 kg

Installation : Montage mural

Couleur : Blanc

NORME

Certification : CE

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
©Teclink 2024. Tous droits réservés.